

1. lépés: Az Energizer DUO/USB Charger szoftver eltávolítása

Az Energizer DUO/ USB Charger szoftver eltávolítása a rendszerleíró adatbázis azon bejegyzését is eltávolítja, amely a Windows indításakor automatikusan elindítja a hátsó kaput. Az `Arucer.dll` a `system32` mappában marad, de a DLL kódját végrehajtó mechanizmus már nem lesz jelen. Ez azt jelenti, hogy a potenciális biztonsági rést törölte a számítógépről.

Windows XP

1. Csatlakoztassa le az EZ Charger eszközt a számítógépről
2. Nyissa meg a Vezérlőpultot
3. Nyissa meg a Programok telepítése és törlése ablakot
4. Kattintson az Energizer UsbCharger bejegyzésre
5. Kattintson az Eltávolítás gombra
6. Az eltávolítást követően indítsa újra a számítógépet

Windows Vista/7

1. Csatlakoztassa le az EZ Charger eszközt a számítógépről
2. Nyissa meg a Vezérlőpultot
3. Nyissa meg a Programok és szolgáltatások lehetőséget
4. Kattintson az Energizer UsbCharger bejegyzésre
5. Kattintson a képernyő tetején található Eltávolítás gombra
6. Az eltávolítást követően indítsa újra a számítógépet

2. lépés: Az Arucer.dll fájl eltávolítása

Az Energizer Duo/ USB Charger hátsó kapu összetevőjét úgy távolíthatja el, ha a Windows `system32` mappából törli az `Arucer.dll` fájlt. Mivel a `rundll32.exe` által szolgáltatott hátsó kapu a szoftver eltávolítását követően tovább fut, előfordulhat, hogy újra kell indítani a Windowst, mielőtt a fájlt eltávolíthatja.

Windows XP

1. A Start – Minden program – Kellékek alatt nyissa meg a Windows Intézőt
2. Nyissa meg a C meghajtón található Windows mappát
3. Nyissa meg a System 32 mappát
4. Törölje az Arucer.dll fájlt
5. Indítsa újra a számítógépet

Windows Vista/7

1. A Start (Windows gomb) – Minden program – Kellékek alatt nyissa meg a Windows Intézőt
2. Nyissa meg a C meghajtón található Windows mappát
3. Nyissa meg a System 32 mappát
4. Törölje az Arucer.dll fájlt
5. Indítsa újra a számítógépet